

Bezdrátový zvonek

**DOSA
AŽ 50 M**

BZ7

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My ELEKTROBOCK CZ s.r.o., tímto prohlašujeme, že výrobek BZ7 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Vydáno: 1.6.2006



IP 65

ODOLNÉ PROTI DEŽI



433,92 MHz

BEZDRÁTOVÉ VYSÍLÁNÍ



230 VAC

NAPÁJENÍ PŘIJÍMAČE



LEAD FREE

v souladu s RoHS

**TROJ-HLASÝ
GONG**

**NAPÁJENÍ
230 V**


EOB
s.r.o.
ELEKTROBOCK CZ
MADE IN CZECH REPUBLIC

BEZDRÁTOVÝ DOMOVNÍ ZVONEK

Je vhodný všude tam, kde je nákladné nebo technicky náročné tažení vodičů pro zvonek.

- Při zazvonění vydá zvonek zvuk (GONG).
- Dosah v zástavbě až 20 m.
- Digitální kódování: 64 kódů.
- Radiový přenos signálu na frekvenci 433,92 MHz.
- Jednoduchá a rychlá instalace.
- Možnost dokoupit náhradní příslušenství: tlačítko (NT-BCD, WS113), náhradní přijímač (BZ8-NP) nebo prodlužovač dosahu (WS230).

BZ 7



Technické parametry:

PŘIJÍMAČ	
Napájení	230V/ 50 Hz
Spotřeba	1,5 VA
Dosah	až 50 m (na volné ploše)
Citlivost	< - 86 dBm
Pracovní teplota	0°C až 50°C

VYSÍLAČ	
Napájení	12 V alkal.L1028 23A
Vf výkon	< 200 μW
Frekvence	433,92 MHz
Stupeň krytí	IP 65
Životnost baterie	cca 1,5 roku
Pracovní teplota	-20°C až 50°C
Montáž	viz. obr.1, 2, 3



Doporučení:

Přijímač instalujte více jak 1,5 m od zdrojů elektromagnetického rušení (TV, PC...).

Vysílač nesmí být umístěn na kovovém podkladě! Životnost baterie vysílače je cca 1,5 roku. Přijímač ani vysílač neumísťujte v blízkosti silových vodičů a velkých kovových předmětů. Dosah soupravy může být na volné ploše až 50 m. V zástavbě se však snižuje vlivem elektromagnetického rušení.

Dosah: v panelovém domě.

Dosah: v cihlovém domě.



1. Otvírání



2. Zavírání



3. Polarita baterie



Použití BZ 7:

- Náhrada drátového zvonku
- Kanceláře
- Přivolá manžela z garáže
- Přivolá pomoc pro nemocné



Výrobce: **ELEKTROBOCK CZ s.r.o.**
 Blanenská 1763
 664 34 Kuřim
 tel.: + 420 541 230 216
 Technická podpora (do 14h)
 mobil: +420 724 001 633
www.elbock.cz



V případě záručního i pozáručního servisu, zašlete kompletní soupravu na adresu výrobce.

Na výrobek je záruka 2 roky
Datum prodeje:
Razítko prodejny :

